

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/czujka-ruchu-z-zewnetrznym-sensorem-or-cr-211-ac-230v-p-19066.html>



CZUJKA RUCHU Z ZEWNĘTRZNYM SENSOREM OR-CR-211 AC 230V

Cena	59,93 zł
Numer katalogowy	OR-CR-211
Kod EAN	5901752481534

Opis produktu

Czujnik przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia budynku (lub innych urządzeń elektrycznych) po wykryciu ruchu w pobliżu miejsca jego instalacji. Czujka posiada czujnik wyprowadzony na przewodzie, co poszerza możliwości instalacji. Sercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu wynoszącym około 360 stopni. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

Detekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby. Po wykryciu ruchu przez czujnik PIR automatycznie włącza się oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne sterowane czujnikiem) i pozostaje włączone tak długo, jak długo czujnik ruchu wykrywa obecność (ruch) w obrębie pola widzenia. Czas świecenia/załączenia można ustawić za pomocą przełączników DIP-switch. Jeśli w określonym (zadany przez użytkownika) czasie nie zostanie wykryta obecność, oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne) zostanie automatycznie wyłączone.

Czujnik wyposażono dodatkowo w specjalny sensor foto-optyczny, który pozwala opcjonalnie na oszczędzanie energii nie załączając oświetlenia np. w czasie dnia. Poziom oświetlenia - czułość natężenia światła można ustawić przy pomocy przełącznika DIP-switch.

Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Kąt detekcji:	360 °
Zasięg:	3 m / 6 m - Przełącznik DIP
Zastosowanie:	Do zastosowań wewnętrznych
Regulacja czułości:	10 / 2000 Lux - Przełącznik DIP
Zalecana wysokość montażu:	1.8 ... 2.5 m
Czas sygnalizacji naruszenia:	5 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 8 min - Ustawiane przełącznikami DIP
Maksymalne obciążenie wyjść:	