Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 14:18

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/czujka-ruchu-or-cr-289b-ac-230v-p-33249.html



CZUJKA RUCHU OR-CR-289/B AC 230V

Cena	**70,52 zł**
Numer katalogowy	**OR-CR-289/B**
Kod EAN	**5908254849282**

Opis produktu

Czujnik przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia budynku (lub innych urządzeń elektrycznych) po wykryciu ruchu w pobliżu miejsca jego instalacjiSercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu wynoszącym około 180 stopniDetekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby

Po wykryciu ruchu przez czujnik PIR automatycznie włącza się oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne sterowane czujnikiem) i pozostaje włączone tak długo, jak długo czujnik ruchu wykrywa obecność (ruch) w obrębie pola widzeniaJeśli w określonym (zadanym przez użytkownika) czasie nie zostanie wykryta obecność, oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne) zostanie automatycznie wyłączone

Czujnik wyposażono dodatkowo w specjalny sensor foto-optyczny, który pozwala opcjonalnie na oszczędzanie energii nie załączając oświetlenia np. w czasie dnia

Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Kąt detekcji:	240 °
Zasięg:	12 m
Zastosowanie:	Do zastosowań zewnętrznych
Regulacja czułości:	3 ... 2000 Lux (regulacja ręczna)
Zalecana wysokość montażu:	1.8 ... 2.5 m nad podłogą (montaż na ścianie)
Regulacja uchwytu:	
Czas sygnalizacji naruszenia:	10 s ... 15 minut
Maksymalne obciążenie wyjść:	2000 W (obciążenie rezystancyjne) 1000 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe - np. lampa LED)
Odporność na zwierzęta:	
Kolor:	Czarny
Zasilanie:	230 V AC @ 50 Hz
Waga:	0.17 kg
Wymiary:	100 x 75 x 62 mm
Producent / Marka:	ORNO
Gwarancja:	2 lata