Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 16:36

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/miernik-uniwersalny-rb-10b-rebel-tools-p-24044.html



# MIERNIK UNIWERSALNY RB-10B REBEL Tools

| | |
|---|---|
| Cena | **72,79 zł** |
| Numer katalogowy | **RB-10B** |
| Kod EAN | **5901890058124** |

## Opis produktu

RB-10B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, rezystancji, diod, ciągłości obwodu, częstotliwości, współczynnika wypełnienia

| | |
|---|---|
| Pomiar napięcia DC: | 400 mV ± (0.8% + 5) @ 0.1 mV ,<br>4 V ± (0.8% + 3) @ 0.001 V ,<br>40 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V ,<br>400 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V ,<br>600 V ± (1.0% + 5) @ 1 V |
| Pomiar napięcia AC: | 400 mV ± (1.2% + 8) @ 1 mV ,<br>4 V ± (1.0% + 8) @ 0.001 V ,<br>40 V ± (1.0% + 8) @ 0.01 V ,<br>400 V ± (1.0% + 8) @ 0.1 V ,<br>600 V ± (1.2% + 8) @ 1 V |
| Pomiar prądu DC: | |
| Pomiar prądu AC: | |
| Pomiar rezystancji: | 400 Ω ± (1.2% + 8) @ 0.1 Ω ,<br>4 kΩ ± (1.2% + 5) @ 0.001 kΩ ,<br>40 kΩ ± (1.2% + 5) @ 0.01 kΩ ,<br>400 kΩ ± (1.2% + 5) @ 0.1 kΩ ,<br>4 MΩ ± (1.2% + 5) @ 0.001 MΩ ,<br>40 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.01 MΩ |
| Pomiar pojemności: | 40 nF ± (5% + 10) @ 0.01 nF ,<br>400 nF ± (5% + 5) @ 0.1 nF ,<br>4 µF ± (5% + 5) @ 0.001 µF ,<br>40 µF ± (5% + 5) @ 0.01 µF ,<br>100 µF ± (5% + 5) @ 0.1 µF |
| Pomiar indukcyjności: | |
| Pomiar częstotliwości: | 5 Hz ± (1% + 3) @ 0.001 Hz ,<br>50 Hz ± (1% + 3) @ 0.01 Hz ,<br>500 Hz ± (1% + 3) @ 0.1 Hz ,<br>5 kHz ± (1% + 3) @ 0.001 kHz ,<br>50 kHz ± (1% + 3) @ 0.01 kHz ,<br>500 kHz ± (1% + 3) @ 0.1 kHz ,<br>5 MHz ± (1% + 3) @ 0.001 MHz |
| Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego: | 0.1 ... 99.9 % @ 0.1 % |
| Pomiar temperatury: | |
| Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: | |
| hFE: | |

Test diody:
Sygnalizacja ciągłości obwodu:
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:
RS-232:
Wybrane cechy: