

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/miernik-universalny-rb-10b-rebel-tools-p-24044.html>

MIERNIK UNIWERSALNY RB-10B REBEL Tools

Cena	72,79 zł
Numer katalogowy	RB-10B
Kod EAN	5901890058124

Opis produktu

RB-10B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, rezystancji, diod, ciągłości obwodu, częstotliwości, współczynnika wypełnienia

Pomiar napięcia DC:	400 mV $\pm$ (0.8% + 5) @ 0.1 mV , 4 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.001 V , 40 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.01 V , 400 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V $\pm$ (1.0% + 5) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	400 mV $\pm$ (1.2% + 8) @ 1 mV , 4 V $\pm$ (1.0% + 8) @ 0.001 V , 40 V $\pm$ (1.0% + 8) @ 0.01 V , 400 V $\pm$ (1.0% + 8) @ 0.1 V , 600 V $\pm$ (1.2% + 8) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	
Pomiar prądu AC:	
Pomiar rezystancji:	400 Ω $\pm$ (1.2% + 8) @ 0.1 Ω , 4 k Ω $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.001 k Ω , 40 k Ω $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.01 k Ω , 400 k Ω $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.1 k Ω , 4 M Ω $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.001 M Ω , 40 M Ω $\pm$ (1.5% + 5) @ 0.01 M Ω
Pomiar pojemności:	40 nF $\pm$ (5% + 10) @ 0.01 nF , 400 nF $\pm$ (5% + 5) @ 0.1 nF , 4 μ F $\pm$ (5% + 5) @ 0.001 μ F , 40 μ F $\pm$ (5% + 5) @ 0.01 μ F , 100 μ F $\pm$ (5% + 5) @ 0.1 μ F
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	5 Hz $\pm$ (1% + 3) @ 0.001 Hz , 50 Hz $\pm$ (1% + 3) @ 0.01 Hz , 500 Hz $\pm$ (1% + 3) @ 0.1 Hz , 5 kHz $\pm$ (1% + 3) @ 0.001 kHz , 50 kHz $\pm$ (1% + 3) @ 0.01 kHz , 500 kHz $\pm$ (1% + 3) @ 0.1 kHz , 5 MHz $\pm$ (1% + 3) @ 0.001 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	0.1 ... 99.9 % @ 0.1 %
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	

Test diody:
Sygnalizacja ciągłości obwodu:
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:
RS-232:
Wybrane cechy: