Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:08

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/miernik-uniwersalny-ut-139b-uni-t-p-24755.html



MIERNIK UNIWERSALNY UT-139B UNI-T

Cena	**238,12 zł**
Numer katalogowy	**UT-139B**
Kod EAN	**5901436796732**

Opis produktu

UT-139B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diodMiernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego

Dla pomiarów AC w urządzeniu został wbudowany filtr eliminujący zakłócenia wielkiej częstotliwości, mogące mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)Dodatkowo UT-139B posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

Pomiar napięcia DC:	40 mV ± (0.7% + 2) @ 10 µV , 400 mV ± (0.5% + 2) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.7% + 3) @ 1 mV , 40 V ± (0.7% + 3) @ 10 mV , 400 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (0.7% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	V.F.C. OFF (45 Hz ... 400 Hz) : 40 mV ± (1% + 3) @ 10 µV , 400 mV ± (1% + 3) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.8% + 3) @ 1 mV , 40 V ± (0.8% + 3) @ 10 mV , 400 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (1% + 3) @ 1 V, V.F.C. ON (45 Hz ... 400 Hz) : 200 V ... 600 V ± (4% + 3) @ 0.1 V / 1 V
Pomiar prądu DC:	400 µA ± (0.7% + 2) @ 0.1 µA , 4000 µA ± (0.7% + 2) @ 1 µA , 40 mA ± (0.7% + 2) @ 10 µA , 400 mA ± (0.7% + 2) @ 0.1 mA , 4 A ± (1% + 3) @ 1 mA , 10 A ± (1% + 3) @ 10 mA
Pomiar prądu AC:	400 µA ± (1% + 3) @ 0.1 µA , 4000 µA ± (1% + 3) @ 1 µA , 40 mA ± (1% + 3) @ 10 µA , 400 mA ± (1% + 3) @ 0.1 mA , 4 A ± (1.2% + 3) @ 1 mA , 10 A ± (1.2% + 3) @ 10 mA

Pomiar rezystancji:	40 MΩ ± (1.5% + 3) @ 10 kΩ 400 Ω ± (1% + 2) @ 100 Ω, w trybie pomiaru względnego @ 1 pF , 4 kΩ ... 4 MΩ (0.8% ... 2) @ 1 kΩ , 40 kΩ ± (1% + 5) @ 10 pF ... 0.1 nF , 40 kΩ ... 400 kΩ (0.8% ... 2) @ 100 Ω, 40 kΩ ± (10% ... 12%) @ 1 µF ... 10 µF (≤2 mF)
Pomiar pojemności:	4 nF ... 40 nF (1% ... 2) @ 1 kΩ , 40 nF ... 4 µF (0.8% ... 2) @ 1 kΩ , 40 µF ± (1% + 5) @ 10 pF ... 0.1 nF , 40 µF ... 400 µF (0.8% ... 2) @ 100 Ω, 40 µF ± (10% ... 12%) @ 1 µF ... 10 µF (≤2 mF)
Pomiar indukcyjności:	400 kΩ ± (0.8% + 2) @ 100 Ω ,
Pomiar częstotliwości:	4 MHz ± (1.2% ... 2) @ 1 kΩ , 4 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz , 1 % ... 99.9 % @ 0.1 %
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	