

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/sufitowa-czujka-pir-md-06b7-ac-230v-p-26561.html>

## SUFITOWA CZUJKA PIR MD-06B7 AC 230V

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>89,59 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>MD-06B7</b>       |
| Kod EAN          | <b>5905548274713</b> |

### Opis produktu

Pasywny czujnik podczerwieni do montażu sufitowego. Czujnik przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia budynku (lub innych urządzeń elektrycznych) po wykryciu ruchu w pobliżu miejsca jego instalacji. Sercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu wynoszącym około 360 stopni. Detekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby.

Po wykryciu ruchu przez czujnik PIR automatycznie włącza się oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne sterowane czujnikiem) i pozostaje włączone tak długo, jak długo czujnik ruchu wykrywa obecność (ruch) w obrębie pola widzenia. Jeśli w określonym (zadanym przez użytkownika) czasie nie zostanie wykryta obecność, oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne) zostanie automatycznie wyłączone.

Czujnik wyposażono dodatkowo w specjalny sensor foto-optyczny, który pozwala opcjonalnie na oszczędzanie energii nie załączając oświetlenia np. w czasie dnia.

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj czujnika:              | Pasywna podczerwień (PIR)                                           |
| Kąt detekcji:                 | 360 °                                                               |
| Zasięg:                       | 22 m (max)                                                          |
| Zastosowanie:                 | Do zastosowań wewnętrznych - Natynkowe                              |
| Regulacja czułości:           | 3 ... 2000 Lux (regulacja ręczna)                                   |
| Zalecana wysokość montażu:    | 2.2 ... 6 m (montaż na suficie)                                     |
| Czas sygnalizacji naruszenia: | 10 s ... 30 minut (regulacja ręczna)                                |
| Maksymalne obciążenie wyjść:  | 2000 W (obciążenie rezystancyjne)<br>1000 W (obciążenie indukcyjne) |
| Odporność na zwierzęta:       |                                                                     |
| Zasilanie:                    | 220 V ... 240 V AC @ 50Hz                                           |
| Kolor:                        | Biały                                                               |
| Temperatura pracy:            | -18 ... 40 °C                                                       |
| Klasa ochrony:                | IP20                                                                |
| Waga:                         | 0.140 kg                                                            |
| Wymiary:                      | 102 x 101 x 59 mm                                                   |
| Producent / Marka:            | EURA                                                                |
| Gwarancja:                    | 2 lata                                                              |