

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/wzmacniacz-antenowy-aws-144m-ams-p-23420.html>



# WZMACNIACZ ANTENOWY AWS-144M AMS

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>143,06 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>AWS-144M</b>      |
| Kod EAN          | <b>5902887073823</b> |

## Opis produktu

AWS-144M stosowany jest do rozprowadzania sygnału TV w domowych instalacjach antenowych

Wzmacniacz posiada automatyczny układ pozwalający na zasilanie dodatkowych wzmacniaczy przez WEJŚCIEMaksymalny prąd jaki może być pobierany przez dodatkowy wzmacniacz wynosi 60 mANapięcie zostanie wyłączone jeżeli w antenie nie jest zastosowany wzmacniacz lub w instalacji jest zwarcie dla składowej stałej (dioda LED AUTO DC zgaśnie)

Wzmacniacz posiada również regulator wzmocnienia pozwalający na ustawienie optymalnego poziomu sygnału w instalacji antenowejRegulacja działa z zachowaniem nachylenia charakterystyki wzmacniacza (kompensacja tłumienności kabla)

Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z dołączonego zasilacza lub przez wyjście z zastosowaniem seperatora

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Zakres częstotliwości:            | 87 MHz ... 694 MHz      |
| Liczba wejść/wyjść:               | 1 / 4                   |
| Impedancja wejściowa / wyjściowa: | 75 $\Omega$             |
| Typ złącz:                        | "F"                     |
| Wzmocnienie :                     | 14 / 17 dB $\pm$ 1.5 dB |
| Regulacja wzmocnienia:            | 0 ... 10 dB $\pm$ 2 dB  |
| Współczynnik szumów:              | $\leq$ 4 dB             |
| Maksymalny poziom wyjściowy:      | 100 dB $\mu$ V (2kTV)   |
| IMA3 60dB:                        | 94 dB $\mu$ V           |
| IMA2 60dB:                        | 81 dB $\mu$ V           |
| Tłumienie niedopasowania:         | $\geq$ 10 dB            |
| Zasilanie przedwzmacniaczy:       |                         |
| Wybrane cechy:                    |                         |