

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/inteligentny-dotykowy-przelacznik-swiatla-atlo-tb1-tuya-wi-fi-tuya-smart-p-22765.html>



INTELIGENTNY DOTYKOWY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO- TB1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart

Cena	63,20 zł
Numer katalogowy	ATLO-TB1-TUYA
Kod EAN	5902887079597

Opis produktu

Przełącznik ATLO-TB1-TUYA umożliwia włączanie i wyłączanie oświetlenia bezprzewodowo poprzez aplikację lub przez panel dotykowy. Przełącznik może pracować w dwóch konfiguracjach zasilania: 1. przewód neutralny N jest podłączony do lampy i przełącznika (bez kondensatora) 2. przewód neutralny N jest podłączony tylko do lampy (z kondensatorem). Niezwykłą cechą tego przełącznika jest brak konieczności doprowadzenia przewodu neutralnego N, co powoduje, że może być stosowany w tradycyjnych instalacjach bez konieczności zmiany istniejącej instalacji elektrycznej. Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia niezbędne jest połączenie go z siecią Wi-Fi z dostępem do Internetu.

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i wyłączania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi. Możliwe jest tworzenie scenariuszy działań z innymi urządzeniami. Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu).

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

Uwaga! Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet. Produkt może być sparowany tylko z routerem WiFi 2.4 GHz.

Uwaga! Produkt nie pasuje do standardowych puszek montażowych o średnicy 60 mm. Do poprawnego działania wymagane jest doprowadzenie przewodu neutralnego do przełącznika.

Zastosowanie:	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie
Napięcie znamionowe:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Moc maksymalna:	300 W
Prąd znamionowy:	max. 10 A
Liczba przycisków:	1 (dotykowy)
Liczba wyjść:	1
Typ złącza:	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego:	