

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/miernik-cegowy-ut-210e-uni-t-p-24723.html>

MIERNIK CĘGOWY UT-210E UNI-T

Cena	255,26 zł
Numer katalogowy	UT-210E
Kod EAN	6935750521052

Opis produktu

UT-210E jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposażonym w cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów. Urządzenie umożliwia pomiar: napięcia, prądu, rezystancji oraz pojemności. Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych.

Pomiar napięcia DC:	200 mV $\pm$ (0.7% + 5) @ 0.1 mV , 2 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.001 V , 20 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.01 V , 200 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 V , 600 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	2 V $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.001 V , 20 V $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.01 V ,

V.F.C. OFF :

200 V $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.1 V ,
 600 V $\pm$ (1.2% + 3) @ 1 V ,

Pomiar prądu DC:	V.F.C. ON : 200 V $\pm$ (4.0% + 3) @ 0.1 V , 600 V $\pm$ (4.0% + 3) @ 1 V 2 A $\pm$ (2% + 8) @ 0.001 A , 20 A $\pm$ (2% + 3) @ 0.01 A , 100 A $\pm$ (2% + 3) @ 0.1 A
Pomiar prądu AC:	V.F.C. OFF : 2 A $\pm$ (3.0% + 10) @ 0.001 A , 20 A $\pm$ (2.5% + 8) @ 0.01 A , 100 A $\pm$ (2.5% + 5) @ 0.1 A ,

V.F.C. ON :

2 A $\pm$ (4.0% + 10) @ 0.001 A ,
 20 A $\pm$ (4.0% + 10) @ 0.01 A ,
 100 A $\pm$ (4.0% + 10) @ 0.1 A

Pomiar pojemności:

200 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.1 kΩ ,
2 MΩ ± (1.2% + 3) @ 0.001 MΩ ,
20 MΩ ± (1.2% + 3) @ 0.01 MΩ
200 nF ± (4% + 10) @ 0.001 nF ,
20 kΩ ± (2.0% + 2) @ 0.01 nF ... 0.1 μF ,
20 nF ± (2.0% + 2) @ 0.01 nF ... 0.1 μF ,
20 mΩ ± (2.0% + 20%) @ 0.0100 mF ... 0.01 mF

Pomiar indukcyjności:

Pomiar częstotliwości:

Pomiar temperatury:

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:

Test diody:

Sygnalizacja ciągłości obwodu:

RS-232:

USB:

Wybrane cechy: