

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/miernik-cegowy-ut-213b-uni-t-p-24741.html>

MIERNIK CĘGOWY UT-213B UNI-T

Cena	242,14 zł
Numer katalogowy	UT-213B
Kod EAN	5901890018203

Opis produktu

UT-213B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposażonym w cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów. Urządzenie umożliwia pomiar: napięcia, prądu, częstotliwości, rezystancji oraz pojemności. Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych.

Pomiar napięcia DC:	400 mV $\pm$ (1.0% + 8) @ 0.1 mV , 4 V $\pm$ (0.8% + 1) @ 0.001 V , 40 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.01 V , 400 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V $\pm$ (1.0% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	4 V $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.001 V , 40 V $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.01 V , 400 V $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.1 V , 600 V $\pm$ (1.5% + 5) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	
Pomiar prądu AC:	4 A $\pm$ (2.5% + 30) @ 0.001 A , 40 A $\pm$ (2.5% + 5) @ 0.01 A , 400 A $\pm$ (1.8% + 9) @ 0.1 A
Pomiar rezystancji:	400 Ω $\pm$ (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 4 k Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.001 k Ω , 40 k Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.01 k Ω , 400 k Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.1 k Ω , 4 M Ω $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.001 M Ω , 40 M Ω $\pm$ (2.0% + 5) @ 0.01 M Ω
Pomiar pojemności:	40 nF $\pm$ (4.0% + 25) @ 0.01 nF , 400 nF $\pm$ (4.0% + 5) @ 0.1 nF , 4 μ F $\pm$ (4.0% + 5) @ 0.001 μ F , 40 μ F $\pm$ (4.0% + 5) @ 0.01 μ F , 400 μ F $\pm$ (4.0% + 5) @ 0.1 μ F , 4 mF $\pm$ 10% @ 0.001 mF 40 mF @ 0.01 mF
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	10 Hz ... 1 MHz $\pm$ (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 1 kHz
Pomiar temperatury:	