

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/miernik-uniwiersalny-ut-120c-uni-t-p-24704.html>

MIERNIK UNIWERSALNY UT-120C UNI-T

Cena	138,91 zł
Numer katalogowy	UT-120C
Kod EAN	5901436774570

Opis produktu

UT-120C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diod

Produkt posiada bardzo małe gabarytyUrządzenie posiada automatyczną zmianę zakresów pomiarowych

Pomiar napięcia DC:	400 mV $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 mV , 4 V $\pm$ (0.8% + 1) @ 1 mV , 40 V $\pm$ (0.8% + 1) @ 10 mV , 400 V $\pm$ (0.8% + 1) @ 100 mV , 600 V $\pm$ (1% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	4 V $\pm$ (1.2% + 3) @ 1 mV , 40 V $\pm$ (1.2% + 3) @ 10 mV , 400 V $\pm$ (1.2% + 3) @ 100 mV , 600 V $\pm$ (1.5% + 5) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	400 μ A $\pm$ (1% + 3) @ 0.1 μ A , 4 mA $\pm$ (1% + 3) @ 1 μ A , 40 mA $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.01 mA , 400 mA $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.1 mA
Pomiar prądu AC:	400 μ A $\pm$ (1.5% + 5) @ 0.1 μ A , 4 mA $\pm$ (1.5% + 5) @ 0.001 mA , 40 mA $\pm$ (2% + 5) @ 0.01 mA , 400 mA $\pm$ (2% + 5) @ 0.1 mA
Pomiar rezystancji:	400 Ω $\pm$ (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 4 k Ω $\pm$ (1% + 2) @ 1 Ω , 40 k Ω $\pm$ (1% + 2) @ 10 Ω , 400 k Ω $\pm$ (1% + 2) @ 100 Ω , 4 M Ω $\pm$ (1.2% + 2) @ 1 k Ω , 40 M Ω $\pm$ (1.5% + 2) @ 10 k Ω
Pomiar pojemności:	4 nF $\pm$ (4% + 3) @ 0.001 nF , 40 nF $\pm$ (4% + 3) @ 0.01 nF , 400 nF $\pm$ (4% + 3) @ 0.1 nF , 4 μ F $\pm$ (4% + 3) @ 0.001 μ F , 40 μ F $\pm$ (4% + 3) @ 0.01 μ F , 100 μ F $\pm$ (5% + 10) @ 0.1 μ F
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	99.99 Hz $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.01 Hz 999.9 Hz $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.1 Hz , 9.999 kHz $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.001 kHz , 99.99 kHz $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.01 kHz , 1 % ... 99.9 % @ 0.1 %

Pomiar temperatury:

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:

hFE:

Test diody:

Sygnalizacja ciągłości obwodu:

Sprawdzanie stanów logicznych TTL:

RS-232:

USB:

Wybrane cechy: