

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/miernik-universalny-ut-51-uni-t-p-24724.html>

MIERNIK UNIWERSALNY UT-51 UNI-T

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 147,55 zł |
| Numer katalogowy | UT-51 |
| Kod EAN | 5901436740674 |

Opis produktu

UT-51 jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, hFE, diod

| | |
|---------------------|--|
| Pomiar napięcia DC: | 200 mV \pm (0.5% + 1) @ 0.1 mV , 2 V \pm (0.5% + 1) @ 0.001 V , 20 V \pm (0.5% + 1) @ 0.01 V , 200 V \pm (0.5% + 1) @ 0.1 V , 1000 V \pm (0.8% + 2) @ 1 V |
| Pomiar napięcia AC: | 200 mV \pm (1.2% + 3) @ 0.1 mV , 2 V \pm (0.8% + 3) @ 0.001 V , 20 V \pm (0.8% + 3) @ 0.01 V , 200 V \pm (0.8% + 3) @ 0.1 V , 750 V \pm (1.2% + 3) @ 1 V |
| Pomiar prądu DC: | 20 μ A \pm (2.0% + 5) @ 0.01 μ A , 200 μ A \pm (0.8% + 1) @ 0.1 μ A , 2 mA \pm (0.8% + 1) @ 0.001 mA , 20 mA \pm (0.8% + 1) @ 0.01 mA , 200 mA \pm (1.5% + 1) @ 0.1 mA , 2 A \pm (1.5% + 1) @ 0.001 A , 10 A \pm (2.0% + 5) @ 0.01 A |
| Pomiar prądu AC: | 200 μ A \pm (1.8% + 3) @ 0.1 μ A , 2 mA \pm (1.0% + 3) @ 0.001 mA , 20 mA \pm (1.0% + 3) @ 0.01 mA , 200 mA \pm (1.8% + 3) @ 0.1 mA , 2 A \pm (1.8% + 3) @ 0.001 A , 10 A \pm (3.0% + 7) @ 0.01 A |
| Pomiar rezystancji: | 200 Ω \pm (0.8% + 3) @ 0.1 Ω , 2 k Ω \pm (0.8% + 1) @ 0.001 k Ω , 20 k Ω \pm (0.8% + 1) @ 0.01 k Ω , 200 k Ω \pm (0.8% + 1) @ 0.1 k Ω , 2 M Ω \pm (0.8% + 1) @ 0.001 M Ω , 20 M Ω \pm (1.0% + 2) @ 0.01 M Ω , 200 M Ω \pm (5%(RD-10) + 10) @ 0.1 M Ω * |

*RD - wartość odczytu

Pomiar pojemności:

Pomiar indukcyjności:

Pomiar częstotliwości:

Pomiar temperatury:

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:

hFE:

Test diody:

Sygnalizacja ciągłości obwodu:

Sprawdzanie stanów logicznych TTL:

RS-232:

Wybrane cechy: