

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/multiswitch-mr-908l-9-wejsc-8-wyjsc-terra-p-25624.html>



MULTISWITCH MR-908L 9 WEJŚĆ / 8 WYJŚĆ TERRA

Cena	1 281,49 zł
Numer katalogowy	MR-908L
Kod EAN	5907634591308

Opis produktu

Multiswitche radialne serii MR są dedykowane dla małych i średnich (4-70 gniazd) instalacji z dystrybucją sygnału pośredniej częstotliwości SAT oraz sygnału telewizji naziemnej

Seria MR przeznaczona jest do instalacji w systemach w całości lub częściowo bazujących na topologii gwiazdy, w której przewody z gniazd końcowych zbiegają się w miejscu montażu multiswitcha lub grupy multiswitchy. Są więc idealne do zastosowań w domkach jedno- lub wielorodzinnych

Wejścia:	8x 950 MHz ... 2400 MHz 1x 47 MHz ... 790 MHz - Aktywne - Wbudowany filtr LTE 1x 5 MHz ... 862 MHz - Pasywne
Wyjścia:	8x 5 MHz ... 2400 MHz
Sygnały przełączające:	14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz DiSEqC 2.0
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla):	8 ... 14 dB
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla):	0.5 ... 5 dB
Separacja:	